

Технические характеристики кабелей на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ.

Номинальная толщина экранирования по жиле, изоляции и экрану по изоляции.

| Напряжение, кВ | Экранные жилы, мм ² | изоляция, мм ² | экран по изоляции, мм ² |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 10 | 0,3 | 0,6 | 2,96 |
| 20 | 0,3 | 0,6 | 4,85 |
| 35 | 0,3 | 0,6 | 7,55 |

Толщина наружной оболочки кабелей АпЛ, АпЛГ, АпЛГр, АпЛГр2, АпЛ, АпВ, АпВнг(B)-LS, АпВнг(B)-LS, АпБ, АпБи, АпБиГ, АпБиГр, АпБиГр2, АпБ, АпВнг(B)-LS, АпВнг(B)-LS.

| Расчетный диаметр кабеля под оболочкой, мм | Номинальная толщина оболочки, мм |
|--|----------------------------------|
| до 40 | 2,5 |
| Св. 40/50 | 2,7 |
| //50-60 | 2,9 |
| Св. 60 | 3,5 |

Толщина наружной оболочки кабелей АпЛу, АпЛуГ, АпЛуГр, АпЛуГр2, АпЛуГр2Г, АпЛу, АпВнг(A)-LS, АпВнг(A)-LS, АпБнг(A)-LS, АпБнг(A)-LS

| Расчетный диаметр кабеля под оболочкой, мм | Номинальная толщина оболочки, мм |
|--|----------------------------------|
| до 40 | 3,0 |
| Св. 40/50 | 3,2 |
| //50-60 | 3,4 |
| Св. 60 | 3,6 |

Указания по прокладке и эксплуатации кабелей на напряжение 10,20,35 кВ.

Прокладка кабелей.

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ).

Кабели марок АпЛ, АпЛГ, АпЛГр, АпЛГр2, АпЛГр2Г, АпЛ, АпВ, АпВнг(B)-LS при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.

Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.

Прокладка одножильного кабеля в стальной трубе не допускается.

Кабели указанных марок с индексами «1» и «2» предназначены для прокладки в земле, а также в воде (в несуходоных водемах) - при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Кабели марок АпЛу, АпЛуГ, АпЛуГр, АпЛуГр2, АпЛуГр2Г, АпЛу, АпВнг(B)-LS предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под глом свыше 30 радиусов или прямолинейных участках с более чем 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или более чем 2 трубыми переходами длиной свыше 40 м.

Кабели марок АпЛу, АпЛуГ, АпЛуГр, АпЛуГр2, АпЛуГр2Г, АпЛу, АпВнг(B)-LS могут быть проложены в тканевых грунтах (лесок, песчано-глинистый и нормальная почва с влажностью менее 44 %).

Кабели марок АпЛнг-LS, АпБнг-LS, АпБнг(A)-LS, АпБнг(A)-LS могут быть использованы для прокладки во взрывобезопасных зонах классов II-1, II-2, кабели марок АпЛнг-LS, АпБнг-LS - во взрывобезопасных зонах II-16, B-II, B-IIa.

Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующей документацией, утвержденной в установленном порядке.

Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Допустимая температура прокладки.

Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20°C (для марок АпЛ, АпЛГ, АпЛГр, АпЛГр2, АпЛГр2Г), не ниже минус 15°C - для марок АпЛу, АпЛуГ, АпЛуГр, АпЛуГр2, АпЛуГр2Г). При более низких температурах кабель должен быть предварительно прогрет до необходимой температуры. Для этого кабель может быть выдержан в теплом помещении (при температуре 20°C) не менее 24 ч или прогрет с помощью специального оборудования (установка горячего воздуха).

Допустимое усилие натяжения кабеля.

Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка или с токопроводящие жилы при помощи клинового захвата.

Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с алюминиевой жилой не должны превышать 30 Н/мм² сечения жилы, кабеля с медной жилой - 50 Н/мм².

Допустимый радиус изгиба.

Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15D для одножильных кабелей и 40D для трехжильных кабелей.

Число изгибов кабеля под углом до 90° на трассах прокладки должно быть не более 8 на строительную длину кабеля.

При монтаже одножильных кабелей с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 Dn.

Электрическое испытание после прокладки и монтажа.

После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии первичного напряжения в 35 кВ, частотой 0,1 Гц в течение 30 мин или первичного напряжения, напряжением 1,4 кВ, приложенным к медной жиле и алюминиевым экраном, или 1,6 кВ - при номинальном напряжении кабеля жилой и экранной изоляции при температуре 25°C - при прокладке в земле.

При испытании кабелей напряжением выше 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем или между броней и заземлителем, в течение 1 мин.

После испытания металлический экран и броня необходиом заземлить.

Пластмассовые оболочки кабелей, проложенных на воздухе, не испытывают.

Токи кабельных линий.

Длительные допустимые токи кабелей рассчитаны при коэффициенте нагрузки K=1 для температуры окружающей среды 15°C - при прокладке в земле при прокладке на воздухе.

При прокладке в земле токи рассчитываются при глубине прокладки 0,7 м и удельном термическом сопротивлении почвы 1,2 К.м/Вт.

Токи кабелей рассчитаны для случая замыкания медных экранов с двух концов кабеля.

Токи одножильных кабелей при прокладке в земле должны соответствовать указанным в таблице 1 для кабелей с 6,10 кВ, в таблице 2 - для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ, при прокладке на воздухе соответственно в таблицах 3 и 4.

Таблица 1.

| Номинальное сечение жилы, мм ² | Ток при прокладке в земле. А (кабели 6, 10 кВ) | |
|---|--|--|
| | кабель с медной жилой при расстоянии 1,4 кВ | кабель с алюминиевой жилой при расстоянии 1,6 кВ |
| 35 | 221 | 193 |
| 50 | 250 | 225 |
| 70 | 310 | 275 |
| 95 | 336 | 326 |
| 120 | 380 | 370 |
| 150 | 416 | 413 |
| 185 | 466 | 466 |
| 240 | 531 | 537 |
| 300 | 590 | 604 |
| 400 | 633 | 677 |
| 500 | 697 | 759 |
| 630 | 767 | 848 |
| 800 | 825 | 933 |

Таблица 2.

| Номинальное сечение жилы, мм ² | Ток при прокладке в земле. А (кабели 10, 20 кВ) | |
|---|---|--|
| | кабель с медной жилой при расстоянии 1,4 кВ | кабель с алюминиевой жилой при расстоянии 1,6 кВ |
| 50 | 230 | 225 |
| 70 | 290 | 270 |
| 95 | 336 | 326 |
| 120 | 380 | 371 |
| 150 | 417 | 413 |
| 185 | 466 | 466 |
| 240 | 532 | 538 |
| 300 | 592 | 604 |
| 400 | 635 | 678 |
| 500 | 693 | 754 |
| 630 | 765 | 851 |
| 800 | 830 | 942 |

Таблица 3.

| Номинальное сечение жилы, мм ² | Ток при прокладке на воздухе. А (кабели 20, 35 кВ) | |
|---|--|--|
| | кабель с медной жилой при расстоянии 1,4 кВ | кабель с алюминиевой жилой при расстоянии 1,6 кВ |
| 35 | 250 | 203 |
| 50 | 290 | 240 |
| 70 | 360 | 300 |
| 95 | 448 | 387 |
| 120 | 515 | 445 |
| 150 | 574 | 503 |
| 185 | 654 | 577 |
| 240 | 762 | 677 |
| 300 | 852 | 776 |
| 400 | 965 | 865 |
| 500 | 1081 | 975 |
| 630 | 1213 | 1166 |
| 800 | 1349 | 1319 |

Таблица 4.

| Номинальное сечение жилы, мм ² | Ток при прокладке на воздухе. А (кабели 20, 35 кВ) | |
|---|--|--|
| | кабель с медной жилой при расстоянии 1,4 кВ | кабель с алюминиевой жилой при расстоянии 1,6 кВ |
| 50 | 290 | 250 |
| 70 | 365 | 310 |
| 95 | 446 | 389 |
| 120 | 516 | 445 |
| 150 | 574 | 503 |
| 185 | 654 | 577 |
| 240 | 762 | 677 |
| 300 | 852 | 776 |
| 400 | 965 | 865 |
| 500 | 1081 | 975 |
| 630 | 1213 | 1166 |
| 800 | 1349 | 1319 |

Таблица 5.

|<th rowspan
| |